


Aplikacja TTLock

Wyszukaj w Google Play Store lub Apple Store App „TTLock”



Rejestracja

Zarejestruj się przy pomocy adresu E-Mail lub nr tel. Jest to ważne, aby w przypadku utraty smartfona lub hasła móc przywrócić dostęp. W Menu które się otworzy naciśnij „Dodaj blokadę” a otworzy się strona na której wybierz Wszystkie zamki.

Następuje szukanie zamków znajdujących się w pobliżu. Naciśnij na twój zamek.

UWAGA! Aby zamek został znaleziony trzeba go krótko “wybudzić” przytrzymując palec na czytniku linii papilarnych lub na klawiaturze numerycznej.

- ☐ Teraz możesz zamkowi nadać nazwę i zakończyć konfigurację klikając „OK”. Zobacz swój zamek na stronie głównej.

Otwieranie via Bluetooth

- ☐ Możesz użyć dużego przycisku blokady, aby odblokować blokadę w zasięgu Bluetooth. Dotknij, aby odblokować, naciskaj dłużej, aby zablokować.

Zapraszanie użytkowników

Aby zaprosić użytkowników do Aplikacji naciśnij na stronie startowej wyślij eKey.

Pojawi się okno w którym masz 4 różne opcje przyznania dostępu:

Kontrolowany czasowo: od - do

Stały: dostęp stały

Jednorazowy: dostęp jest jednorazowy

Cykliczny: dostęp cykliczny np. co tydzień od poniedziałku - do piątku

- ☐ Zawsze należy korzystać z Konta odbiorcy (Nr Tel. lub E-Mail) i podać Nazwisko.

Dodatkowo można podać np. okienko czasowe w którym dostęp jest ważny. Na zakończenie kliknąć na Wyślij aby wysłać zaproszenie.

UWAGA! Użyj opcji Zezwól na zdalne odblokowanie, aby określić czy użytkownik, może otwierać również przez bramkę wifi Bridge.

Usuwanie użytkownika

Aby usunąć użytkownika najpierw otwórz listę użytkowników za pomocą "eKeys". Następnie kliknij na odpowiedniego użytkownika, aby go wybrać. Otworzy się okno z informacjami o Użytkowniku. Aby usunąć Użytkownika kliknij czerwony przycisk Usuń.

Kodowanie odcisków palców

- ☐ Na ekranie głównym naciśnij Odciski palców. Następnie dodaj odcisk palca. Teraz możesz wpisać nazwisko użytkownika i wybrać czy użytkownik ma dostęp stały czy tymczasowy.
- ☐ Po kliknięciu Dalej postępuj zgodnie z instrukcją aplikacji, aby zakodować odcisk palca.

Usuwanie odcisku palca

Najpierw na stronie głównej naciśnij odciski palców, a następnie na użytkownika, którego chcesz usunąć. W następnym oknie kliknij Usuń ,aby usunąć wybranego użytkownika.

Odczytywanie protokołów

- ☐ Aby odczytać Protokół na stronie startowej naciśnij Nagrania

Generowanie kodu numerycznego

- ☐ Najpierw naciśnij generuj kod dostępu na stronie startowej wpisz nazwę i kliknij wygeneruj kod dostępu. Następnie generowany i wyświetlany jest losowy kod.

Tworzenie kodu zdefiniowanego przez Użytkownika

Naciśnij na stronie startowej generuj Kod. W otwartym oknie wybierz zdefiniowany przez Użytkownika.

Wybierz dostęp stały lub czasowy. Wprowadź nazwę i kod dostępu. Naciśnij ustaw Kod dostępu, aby przenieść kod do zamka drzwi.

Usuwanie kodu numerycznego

- ☐ Na stronie startowej naciśnij zarządzanie kodami dostępu, a następnie na użytkownika, który ma zostać usunięty.

❑ W następnym oknie kliknij usuń, aby usunąć wybranego użytkownika.

Kodowanie RFID-Mediów

Na stronie startowej naciśnij Media, a następnie na symbol Medium Dodaj Media. Wprowadź nazwę Medium/Użytkownika i naciśnij „OK” Umieść RFID-Medium na polu numeru gdy tylko App o to poprosi. Medium RFID zostało zakodowane.

WAŻNE! Jeśli twój Smartfon obsługuje NFC i twój zamek podłączyłeś z Gateway/Bridge pod pojawi się również Punkt dodaj kartę zdalnie. W razie potrzeby możesz użyć tej opcji, aby RFID-Media dodawać zdalnie. RFID-Medium jest tutaj używany za pośrednictwem NFC twojego Smartfon odczytywany i przekazywany via Gateway/Bridge do zamka. Oznacza to, że nie musisz znajdować się w pobliżu swojego zamka.

Usuwanie RFID-Mediów

Na stronie głównej naciśnij. Wybierz Medium, które chcesz usunąć z listy. W następnym oknie kliknij usuń, aby usunąć wybrane Medium.

Usuwanie UniLocka z App

Możesz usunąć urządzenie wybierając najpierw zamek na liście Aplikacji. Następnie otwórz ustawienia urządzenia. Na dole znajduje się przycisk usuń. Jeśli usuniesz urządzenie zostaniesz poproszony o podanie hasła w celu potwierdzenia. Pamiętaj, że aby to zrobić, urządzenie musi znajdować się w zasięgu i wtedy zresetuje się automatycznie.

UWAGA! w przypadku jeśli nie masz już dostępu do swojego urządzenia (np. urządzenie jest uszkodzone), możesz je usunąć z Aplikacji w następujący sposób: otwórz Aplikację i naciśnij w lewym górnym rogu strony głównej. W Menu, które się otworzy, naciśnij Ustawienia. Teraz wybierz przenieś zamek i wybierz żądany zamek. Możesz teraz usunąć urządzenie, klikając przycisk przenieś do kosza. Potwierdź za pomocą hasła do konta.

Przygotowanie zamka

Najpierw musisz aktywować zdalne otwieranie zamka. Naciśnij na stronie głównej ustawienia.

Następnie wybierz zdalna aktywacja i naciśnij włącz

Bridge WiFi

Naciśnij w lewym górnym rogu w Menu które się otworzy kliknij "Gateway". W następnym oknie naciśnij w prawym górnym rogu +.

W następnym oknie wybierz "G2" jako Gateway-Typ. Upewnij się, że lampka na Gateway miga na przemian na niebiesko i czerwono.

Możesz to zrobić odłączając Gateway od zasilania i ponownie podłączając.

Skonfiguruj Gateway wybierając właściwą sieć WLAN, wprowadzając WLAN-Passwort i przypisując nazwę Gateway. Potwierdź za pomocą "OK".

Gateway automatycznie wyszukuje zamki w pobliżu i dodaje je do zdalnego otwierania. Ten proces może potrwać kilka minut.

Teraz możesz zdalnie otwierać i/lub zarządzać zamkiem.

UWAGA! Gateway musi zawsze znajdować się w zasięgu Bluetootha-zamków zarówno podczas kodowania jak i dalszego użytkowania (do 10m - w zależności od lokalnych warunków). Jeśli zamki są dalej od siebie oddalone i chcesz sterować obydwojema zdalnie musisz dokupić dodatkowe Gateways.

Bridge WiFi

W Menu, kliknij "Gateway". W następnym oknie wybierz Gateway, którą chcesz usunąć.

Po wybraniu Gateway możesz ją usunąć naciskając przycisk usuń.

Otwieranie via Gateway/Bridge WiFi

- ☐ Na stronie startowej możesz teraz otworzyć zamek z dowolnego miejsca (np. gdy jesteś w podróży). Nie jesteś już ograniczony zasięgiem Bluetooth. Dotknij, aby odblokować, naciskaj dłużej, aby zablokować.

Przywracanie ustawień fabrycznych

- ☐ Usuń Unilock z Aplikacji Wybierz UniLock -> Ustawienia -> Usuń. Aby to zrobić musisz znajdować się w zasięgu urządzenia.